GO line

FR
NL

- DÉMARREURS D'URGENCE AVEC BATTERIES AGMF
- BOOSTERS MET AGM BATTERIJEN



GO 2000	GO 4000
12 V 2000A (peak)	12 / 24 V 4000 / 2000A (peak)

Démarreurs de secours et Power Bank avec batteries au technologie AGM pour véhicules 12 ou 24 Volts.

- **Batteries AGM Premium**: fiabilité pour une utilisation intensive
- **Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes**
- **Alimentation de smartphones tablettes et autres dispositifs portables couramment utilisés.**
- **Lampe LED à haute luminosité**
  avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Noodstarters/ boosters en Power Bank met AGM-accu's voor 12 of 24 V voertuigen.

- **AGM Premium batterijen:** betrouwbaarheid bij intensief gebruik
- **Starthulp voor moto's, personen- en bestelwagens**
- **Voeding voor smartphones en soortgelijke draagbare apparaten.**
- **LED-lamp met hoge lichtopbrengst**
  met selecteerbare functies voor continueel licht, stroboscooplicht en SOS-signaal.

deca

12-24V

	GO 2000	GO 4000
Technologie - Technologie	Batterie AGM PREMIUM - AGM PREMIUM batterijen	
Numero celle - Aantal cellen	6	2 x 6
Capacité cellule / batterie - Capaciteit cel / batterij	22Ah	2 X 22Ah
Sortie pour alimentation - Uitgang voeding	(Jack 5,5x2,1 mm): 15,3V - 2A	(Jack 5,5 x 2,5 mm): 12V - 4A
Temps de charge - Oplaadtijd	11h	
Maintien de la charge - Onderhoudsspanning	Automatique / Automático	
Tension de la batterie - Batterijspanning	**12V**	**12 / 24V**
Courant de pointe batterie - Piekstroom	**2000A**	**(12V) 4000A / (24V) 2000A**
Courant de démarrage - Startstroom (1V/C)	800A	(12V) 1600A / (24V) 800A
Sorties pour alimentations Uitgangen voor voedingen	USB A: 5V - 2,4A Max	
	Prise allume-cigare- Sigarenaansteker: 12V - 15 A Max	
Contrôle état de charge - controle van de laadstatus	Display	
Torche LED - LED lamp	Lumière/stroboscope/SOS - Licht/stroboscopisch/SOS	
Interrupteur/bouton- Schakelaar/knop	0 / 12V	12V - 0 - 24V
Protection surtensions - Protectie overspanning	•	
Avertis. inversion polarité - Melding onjuiste polariteit	BEEP	
Câbles - Kabels	1,6 m - 35 mmq	
Fusible sur les câbles - Zekering op kabels	500A	
Testeur fusible sur les câbles - Zekeringstester op kabels	•	
Dimensions - Afmetingen	132 x 410 x 380 mm	194 x 410 x 380 mm
Poids - Gewicht ≃	10,8 kg	18,1 kg
Code	**382000**	**382100**

Accessoires fournis - *Inbegrepen toebehoren*

GO 2000
Alimentateur - Voeding (1 ~ 100/240V 50/60 Hz)



GO 4000
Alimentateur - Voeding (1 ~ 220/240V 50/60 Hz)





FUSE

GO 2000, 4000
fuse 500 (2 pcs) **011147**